

instruction manual • eredeti használati utasítás • manual de utilizare • uputstvo za upotrebu • uputa za uporabu

(EN) GROUNDED PLUG WITH STRAIGHT CABLE OUTLET

Connection:

Installation can be made by qualified personnel only, if the unit is voltage free! Unscrew the screw and pull off the external cover. Pull the cover onto the cable. Screw out the wire strain relief. Remove the sheath insulation on 4 cm long. Strip the earth, neutral and phases wires 10 mm long. Connect the earth (green/yellow) wire to the middle, to the terminal marked with \oplus , then connect the neutral (blue) and phase (brown or black) wires as well. Fix the cable sheath insulated portion with the strain relief. Pull back the cover to its place. Make sure that the cover mounting screw is twisted to the hole designed for that purpose! Otherwise the inner part may slip out during use!

Warnings: It can only be used with rubber cable eg. H05RN-F. • IP44: Protected against splashing water from all direction. Temperature range: -10 - +40 °C. Cross section of applicable wire: 1,0 mm², for 1,4 - 2,0 m long wire / 1,5 mm², for 1,4 - 5,0 m long wire. Strain relief must be fixed only on sheath insulated part of wire!

 Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

(H) FÖLDÉLT DUGVILLA EGYENES KÁBELVEZETÉssel

Bekötés:

A szerelest csak szakember végezheti, feszültségmentes állapotban! Csavarozza ki a csavart majd húzza le a különböző burkolatot. A burkolatot húzza a kábelre. Csavarozza ki a vezeték tehermentesítőt. A köpenyszigetelést 4 cm hosszan távolítsa el. A földelő, a nulla és a fázis vezetékeket 10 mm hosszan csupaszolja le. Kösse be a földelő (zöld/sárga) vezetéket középre, a \oplus jelrel megjelölt csatlakozókapocszhoz, majd kösse be a nulla (kék) és a fázis (barna vagy fekete) vezetékeket is. Rögzítse a kábel köpenyszigetelt részét vezeték-tehermentesítővel. Húzza vissza a burkolatot a helyére. Ügyeljen rá, hogy a burkolatot rögzítő csavar a számára kialakított furatba csavarodjon! Ellenkező esetben a belső rész kicsúszhat használattal közben!

Figyelmeztetések: Csak gumikábelrel együtt használható, pl. H05RN-F. • IP44: Freccsenő víz ellen védett, minden irányból. Hőmérséklet tartomány: -10 - +40 °C. Felhasználható vezeték keresztmetszet: 1,0 mm², 1,4 - 2,0 m vezetékhossz / 1,5 mm², 1,4 - 5,0 m vezetékhossz. A vezeték tehermentesítőt csak köpenyszigeteléssel rendelkező vezetékre szorítsa rá!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés ténylegesen átható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.

Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Győr, Gesztenyea út 3. • www.somogyi.hu

(RO) řTECHER CU ÎMPĂMÂNTARE, CABLU DREPT

Montare:

Montarea se efectuează doar de către un specialist, în starea scoașă de sub tensiune! Desfaceți șurubul și deschideți carcasa din plastic a ţecherului. Trageți manșonul de protecție pe cablu. Deșurubați detensionarea cablului. Îndepărtați izolația de pe cablu pe o lungime de 4 cm. Dezisolaj cablul de împământare, nul și de fază pe o lungime de 10 cm. Legați cablul de împământare (verde/galben) pe mijloc, pe locul semnalizat, apoi cel de nul (albastru) și cel de fază (maro sau negru). Fixați partea izolată a cablului cu detensionarea. Trageți manșonul de protecție la loc. Aveți grijă, ca șurubul de fixare a exteriorului să se însurubeze în locul potrivit! În caz contrar interiorul poate aluneca în exterior!

Atenționări: Se poate utiliza doar cu cablu din cauciuc, de ex. H05RN-F. • IP44: Protejează împotriva apei împotriva, din toate direcțiile. Temperatura ambientală: -10 - +40 °C. Se poate utiliza cu cabluri cu o secțiune de: 1,0 mm², 1,4 - lungime de până la 2,0 m / 1,5 mm², 1,4 - cu o lungime de până la 5,0 m. Detensionarea cablului se fixează doar pe cablu cu izolație!



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toti distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalitate similară. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488 • Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

Povezivanje:

Povezivanje sme da radi samo sručno lice dok proizvod nije pod naponom! Izvadite šaraf i rastavite kućište. Kućište navucite na kabel. Izvadite stegu kabela. Izvadite stegu kabela. Odstranite spoljnu izolaciju kabela 4 cm. Sa krajeva žica za uzemljenje, nule i faze oblanjkujte izolaciju 10 mm. Žicu za uzemljenje (žuta/zelena) povežite, na tačku obeleženu sa simbolom \oplus , povežite i nulu (plava) i fazu (braon ili crna). Postavite stegu, tako da spoljna izolacija kabela bude ispod stegе. Kućište vratite na mesto. Obratite pažnju da šaraf vratite u rupu koja je predviđena za njega! U suprotnom kućište može da se slučajno svuče sa utikača!

Napomene: Upotrebljivo samo sa gumiranim kabelom, na primer H05RN-F. • IP44: Zaštićena od prskajuće vode iz svih pravaca. Temperatura okoline: -10-40 °C. Upotrebljivi prečnik kabela: 1,0 mm², 1,4 - 2,0 m / 1,5 mm², 1,4 - 5,0 m. Stega kabela se montira uvek iznad spoljne izolacije kabela!

 Uredaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavniciama gde ste ih kupili ili prodavniciama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i snosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Žemlja uvoza: Mađarska • Žemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronics Kft.

Povezivanje: Povezivanje smije da vrši samo sručna osoba dok proizvod nije pod naponom! Izvadite vijak i rastavite kućište. Kućište navucite na kabel. Izvadite stegu kabela. Izvadite stegu kabela. Odstranite vanjsku izolaciju kabela 4 cm. Sa krajeva žica za uzemljenje, nule i faze oblanjkujte izolaciju 10 mm. Žicu za uzemljenje (žuta/zelena) povežite, na točku obilježenu sa simbolom \oplus , povežite i nulu (plava) i fazu (braon ili crna). Postavite stegu, tako da vanjska izolacija kabela bude ispod stegе. Kućište vratite na mjesto. Obratite pozornost da vijak vratite u rupu koja je predviđena za njega! U suprotnom kućište može da se slučajno svuče sa utikača!

Napomene: Može se koristiti samo sa gumiranim kabelom npr. H05RN-F.

• IP44: Zaštićena od prskajuće vode iz svih pravaca. Temperatura okoline: -10-40 °C. Upotrebljivi prečnik kabela: 1,0 mm², 1,4 - 2,0 m / 1,5 mm², 1,4 - 5,0 m. Stega kabela se montira uvek iznad spoljne izolacije kabela!



Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koristeni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obvezе koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148
• www.zed.hr • Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spane 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba • Proizvođač: Somogyi Elektronics Kft, Gesztenyefa ut 3, 9027 Györ, Mađarska

250 V~ / MAX. 16 A / MAX. 3680 W

