



NGA 02

instruction manual • eredeti használati utasítás • manual de utilizare • uputstvo za upotrebu • uputa za uporabu

(EN) GROUNDED DOUBLE SOCKET WITH STRAIGHT CABLE LEAD- ING

Installation:

Installation can only be carried out by qualified personnel, in voltage-free state! Unscrew the bolts, then stretch the rubber cover. Pull the cover onto the cable. Unscrew the wire strain relief. Remove the outer insulation 4 cm long. Strip down the grounding-, neutral- and phase wires 10 mm long. Connect the grounding (green / yellow) wire to the middle, to the terminal marked with  mark, and then connect the neutral (blue) and phase (brown or black) wires as well. Fix the part of cable with outer insulation with the cable strain relief. Pull back the cover to its place. Fasten both screws and check if the cover is fixed in its place. Otherwise the inner part can slip out during use.

Warnings: It can only be used with rubber cable, e.g. H05RN-F, IP44: Protected against splashing water from all direction. Temperature range: -10 - +40 °C. Cross section of applicable wire: 1,0 mm², up to 1,4 - 2,0 m wire length / 1,5 mm², up to 1,4 - 5,0 m wire length. Strain relief must be fixed only on sheathed part of wire!

 Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

(H) FÖLDLET DUPLA ALIJZAT EGYENES KÁBELVEZETÉSSEL

Bekötés:

A szerelést csak szakember végezheti, feszültségmentes állapotban! Csavarozza ki a csavarokat majd feszítse le a gumi burkolatot. A burkolatot húzza a kábelre. Csavarozza ki a vezeték tehermentesítőt. A köpenyszigetelést 4 cm hosszan távolítsa el. A földelő, a nulla és a fazis vezetékeket 10 mm hosszan csipasztalja le. Kösse be a földelő (zöld/sárga) vezetéket középre, a  jelű megjelölt csatlakozókapocsra, majd kösse be a nulla (kék) és a fazis (barna vagy fekete) vezetéket is. Rögzítse a kábel köpenyszigetelt részét a vezeték-tehermentesítővel. Húzza vissza a burkolatot a helyére. Húzza meg erősen minden csavart és ellenőrizze, hogy a burkolat rögzült a helyén. Ellenkező esetben a belső rész kicsúszzhat használat közben!

Figyelmeztetés: Csak gumikábelekkel együtt használja, pl. H05RN-F, IP44: Freccsenő víz ellen védett, minden irányból. Hőmérséklet tartomány: -10 - +40 °C. Felhasználható vezeték keresztmetszet: 1,0 mm², 1,4 - 2,0 m vezetékhosszig / 1,5 mm², 1,4 - 5,0 m vezetékhosszig. A vezeték tehermentesítőt csak köpenyszigeteléssel rendelkező vezetékre szoritsa rá!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés téritésmentesen áthatadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.

Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® • H - 9027 • Győr, Gesztenye út 3. • www.somogyi.hu

(RO) PRIZĂ DUBLĂ CU ÎMPĂMÂNTARE, CABLU DREPT

Montarea:

Montarea poate fi efectuată doar de persoane calificate, în circuit scos de sub tensiune! Desfaceți șuruburile, apoi trageți de carcasa din cauciuc. Trageți izolația pe cablu. Desfaceți șurubul de detensionare. Îndepărtați izolația pe o lungime de 4 cm. Desizolați firele de împământare, de fază și cel nul pe o lungime de 10 mm. Legați firul de împământare (verde/galben) pe mijloc, la contactul marcat cu , urmat de firele nul (albastru) și cel de fază (maro sau negru). Fixați partea izolată a cablului cu un contact. Retrageți izolația pe cablu. Strângeți cele două șuruburi și verificați dacă izolația este fixată ferm. În caz contrar interiorul se poate deplasa din loc în timpul utilizării!

Atenționări: Utilizați exclusiv cu cablu cauciucat, de ex. H05RN-F, IP44: Protejați împotriva apei împotriva, din toate direcțiile. Temperatura de utilizare: -10 - +40 °C. Secțiuni utilizabile de cabluri: 1,0 mm², 1,4 - 2,0 m lungime maximă / 1,5 mm², 1,4 - 5,0 m lungime maximă. Legăturile de fixare se pot prinde doar de partea izolată a cablului!

 Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediu înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne assumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488 • Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

250 V~ / MAX. 16 A / MAX. 3680 W

Povezivanje:

Povezivanje sme da radi samo sručno lice dok proizvod nije pod naponom! Izvadite šarafe i skinite omot. Omot navucite na kabel. Izvadite stegu kabala. Odstranite spoljnu izolaciju kabela 4 cm. Sa krajeva žica za uzemljenje, nule i faze oblanjkujte izolaciju 10 mm. Žicu za uzemljenje (žuta/zelena) povežite, na tačku obeleženu sa simbolom , povežite i nulu (plava) i fazu (braon ili crna). Postavite stegu, tako da spoljna izolacija kabela bude ispod stege. Vratite omot i stegnite šarafe tako da omot stoji stabilno na mestu. U suprotnom kabel se može izvući iz omota!

Napomene: Upotrebljivo samo sa gumiranim kabelom na primer H05RN-F. IP44: Zaštićena od prskajuće vode iz svih pravaca. Temperatura okoline: -10 - +40 °C. Upotrebljivi prečnik kabela: 1,0 mm², 1,4 - 2,0 m / 1,5 mm², 1,4 - 5,0 m. Stega kabela se sme koristiti samo sa kablovima koji imaju i spoljnu izolaciju!

 Uredaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i snosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikica 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.

Instalacija:

Instalaciju može obavljati samo stručna osoba, u stanju bez napona! Odvijte vijke, a zatim produžite gumeni poklopac. Povucite poklopac na kabel. Uklonite vanjsku izolaciju dužine 4 cm. Skinite uzemljivačke, neutralne i fazne žice dužine 10 mm. Spojite žicu za uzemljenje (zeleno / žuto) na sredinu, na terminal označen oznakom, a zatim spojite neutralne (plave) i fazne (smeđe ili crne) žice. Učvrstite dio kabela s vanjskom izolacijom s olakšanjem naprezanja kabela. Povucite poklopac na svoje mjesto. Pričvrstite oba vijka i provjerite je li pokrov učvršćen na svom mjestu. Inače se unutarnji dio može iskorijeniti tijekom uporabe.

Upozorenja: Može se koristiti samo s gumenim kabelom, npr. H05RN-F. IP44: Zaštićen od prskanja vode iz svih smjerova. Raspon temperature: -10 - +40 °C. Poprečni presjek primjenjive žice: 1,0 mm², do 1,4 - 2,0 m dužine žice / 1,5 mm², do 1,4 - 5,0 m do duljine žice. Oslobadanje deformacije mora biti fiksirano samo na ojačanom dijelu žice!

 Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr • Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba • Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft, Gesztenyeifa ut 3, 9027 Györ, Mađarska

250 V~ / MAX. 16 A / MAX. 3680 W



SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981